

Gebäudereinigung Pusch GmbH Weißenfelder Landstr. 21 06667 Weißenfels	<b>Betriebsanweisung</b>	Stand:
<b>Unterschrift:</b>		

### Anlage/Betriebsmittel

#### Elektrische Betriebsmittel

Einsatz von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln auf Baustellen

#### Gefährdungen für Mensch und Umwelt



- **Elektrische Gefährdung:** Gefährliche Körperströme durch Berühren unter Spannung stehender Teile
- **Brand- und Explosionsgefährdung:** z.B. durch heiße Oberflächen elektrischer Betriebsmittel
- **Thermische Gefährdung:** Verbrennungen an heißen Oberflächen elektrischer Betriebsmittel

#### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln




- Betriebsanleitungen der Hersteller von elektrischen Betriebsmitteln beachten und bestimmungsgemäß verwenden.
- Vor Benutzung das Gerät, Kabel und Steckverbindungen sichtbar prüfen.
- Elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen nur besonderen Anschlusspunkten mit Strom versorgen (z.B. Baustromverteiler, Transformatoren)
- Hausinstallationen, z. B. beim Kunden, bieten i. d. R. keine sicheren Anschlusspunkte.
- Vorhandene Anschlusspunkte auf Kleinbaustellen ohne Baustromversorgung nur dann benutzen, wenn die elektrischen Betriebsmittel durch zwischengeschaltete Fehlerstromschutzeinrichtungen „PRCDS“ geschützt sind. (An einer fehlerhaften Hausinstallation/Steckdose lässt sich die PRCD-S nicht einschalten.)
- Gummischlauchleitungen H07RN-F oder mind. gleichwertige Leitungen verwenden (Ausnahme: H05RN-F für Leitungen von elektrische Handmaschinen bis 4 m Länge)
- Leitungen vor mechanischen Beschädigungen geschützt verlegen
- Spritzwassergeschützte Betriebsmittel verwenden, die den VDE-Bestimmungen für erschwerte Bedingungen entsprechen (Baustellenkennzeichnung mit Hammersymbol)
- Vor Öffnen elektrischer Betriebsmittel, z.B. bei Wechsel von Leuchtmitteln, Netzstecker ziehen

#### Verhalten bei Störungen

#### Feuer:



- Beschädigte elektrische Betriebsmittel stromlos machen und der Benutzung entziehen
- Durch elektrische Betriebsmittel hervorgerufene Brände erst nach Stromabschaltung löschen
- Aufsichtführenden bzw. Elektrofachkraft verständigen

Gebäudereinigung Pusch GmbH Weißenfelser Landstr. 21 06667 Weißenfels	<b>Betriebsanweisung</b>	Stand:
Unterschrift:		
<b>Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe</b>		<b>Notruf:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstschutz beachten,</li> <li>• Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Stromkreises befindet bzw. die Anlage oder die Betriebsmittel freigeschaltet sind</li> <li>• <b>Erste-Hilfe-Maßnahmen:</b> Bei Herz- und Atemstillstand Wiederbelebung mit Defibrillator</li> <li>• <b>Ersthelfer:</b></li> <li>• Aufsichtführenden informieren</li> </ul>	
<b>Instandhaltung, Prüfungen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung der elektrischen Betriebsmittel durch den Benutzer</li> <li>– regelmäßige Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Geräte</li> <li>– Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen durch Elektrofachkraft</li> </ul>		
<p style="text-align: center; font-size: small;">Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen.</p>		